

तकनीकी सर्कुलर-DLI/RSO-10/2022

विषय :- "Fault Code-36" को रीसेट करने के विषय में निर्देश-

संदर्भ :- वि० लो० शैड गाजि० पत्रांक सं०-230 / विद्युत कर्षण चल स्टॉक / गाजि० / P-5/T-3 दिनांक-07.03.22

दिनांक-02.03.22 को लोको संख्या-30684/GZB गाड़ी संख्या-22419 में Fault Code-36 (FC-36) की ट्रबल आयी थी। लोको पायलट के द्वारा त्वरित ट्रबलशूटिंग में असफल होने के कारण गाड़ी को समयहानि हुई।

FC-36 मैसेज M/s नॉर्स मेक ब्रेक सिस्टम लोको में आता है, जब 240 लीटर रेजरवायर का NRV (चैक वाल्व) स्टॉक कर जाता है या 16 CP खराब हो जाता है। गाड़ी कार्य करते समय जब FC-36 मैसेज आता है तो इसे रीसेट करके सामान्य गाड़ी परिचालन किया जा सकता है। KBIL मैनुअल के अनुसार Fault Code-36 को रीसेट करने का तरीका निम्नलिखित है :-

1. मोड स्विच को "ट्रेल" पर रखें, A-9 हैण्डिल को इमर्जेन्सी पर रखें तथा SA-9 को फुल एप्लीकेशन पर रखें।
2. अब Fault Code-36 रीसेट हो जायेगा। लोको को सामान्य करने के लिये सर्वप्रथम मोड स्विच को "लीड" पर करें, उसके बाद A-9 को रन पर करें। बी.पी. प्रेशर 5.0 kg/cm² बनने पर SA-9 को रिलीज करें।
3. सामान्य गाड़ी कार्य करें।

अतः सभी मुख्य लोको निरीक्षक को निर्देश दिये जाते हैं कि अपने सभी नामित/गैरनामित स्टाफ को उपरोक्त संबंध में काउन्सल करें तथा रिपोर्ट दिनांक-25.08.2022 तक मण्डल कार्यालय में जमा करें।

7/08/22
23/7/22

वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियंता/परिचालन
उत्तर रेलवे, नई दिल्ली

प्रतिलिपि :-

- 1- मुख्य विद्युत लोको अभियंता/उत्तर रेलवे, बड़ौदा हाऊस, नई दिल्ली - सूचनार्थ।
- 2- समस्त मुख्य लोको निरीक्षक-गाजियाबाद, दिल्ली, नई दिल्ली, आनन्द विहार, पानीपत, जींद, जाखल, रोहतक, निजामुद्दीन, पलवल, मेरठ, शकुरबस्ती एवं तुगलकाबाद-आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3- सभी लॉबी नोटिस बोर्ड-सूचनार्थ।
- 4- विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र/गाजियाबाद/उ०रे०-आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5- बेसिक प्रशिक्षण केन्द्र/तुगलकाबाद/उ०रे०-आवश्यक कार्यवाही हेतु।